

Anleitung SAMS

(Short Amateur Message Service)

- zur Anmeldung im FunkrufMaster System
- zum Anmelden von Funkrufempfängern (Quix)

DL9TX / Stefan

Im OV K11 haben sich einige Mitglieder einen Funkrufempfänger (Quix Pager) zugelegt mit dem sich **DX Cluster** Meldungen und **Nachrichten** über Wetter, Satelliten, Astro etc. empfangen lassen.

Zusätzlich ist es auch möglich eigene **Textnachrichten** an einen anderen OM zu versenden bzw. auf dem eigenen Quix zu empfangen.

Möglich ist das ganze durch ein so genanntes FunkrufMaster System welches im Internet verfügbar ist. Zur Nutzung ist eine Anmeldung erforderlich die natürlich kostenlos ist. Dazu möchte ich euch hier meine gesammelten Erfahrungen nicht vorenthalten.



Bevor man sich unter der Internet Adresse <http://134.176.128.63:8080/> bei DB0SIF in Giessen im FunkrufMaster System anmelden kann, ist es erforderlich dem Verantwortlichen Sysop eine Email zu schreiben. Also Email verfassen an dl6fbs@dar.de mit der bitte um Anmeldung am System.

Bitte gebt folgende Daten in der Email an:

Kennwort: (tragt hier ein Passwort ein z.B. vogel) **Benutzername:** (Euer eigenes Rufzeichen)

(am besten alles klein schreiben!)

Nach ca. 24 Stunden sollte ihr eine Bestätigungs Mail erhalten haben und könnt euch dann im **Hauptmenue** unter Funkruf wie folgt anmelden.

The screenshot shows a web browser window with the address <http://134.176.128.63:8080/>. The page displays the 'FunkrufMaster' logo and a welcome message: 'Willkommen Funkrufmaster DB0SIF in Giessen an der Lahn, Locator:JO4'. A login dialog box is open, titled 'Verbindung zu 134.176.128.63 herstellen'. The dialog shows the server name 'DB0SIF-5', a username field containing 'dl9tx', and a password field with four dots. There are 'OK' and 'Abbrechen' buttons at the bottom. A red arrow points from the 'Kennwort:' label in the text above to the password field. A green arrow points from the 'Benutzername:' label in the text above to the username field. In the background, the 'Aktuell' menu item is circled in pink.

Nach Bestätigung auf OK erhält man folgendes Fenster.

Hier tragt ihr nun das Rufzeichen ein, an wen die Nachricht gesendet werden soll

Zurück Suchen Favoriten

Adresse <http://134.176.128.63:8080/>

FunkrufMaster

Login: Guest DB0SIF *FunkrufMaster Version 1.16 by DH4DAI, DH6BB*

Hauptmenue:

- [Hilfe](#)
- [Info](#)
- [Aktuell](#)
- [Funkruf](#)
- [Rubriken](#)
- [Funkrufsender](#)
- [Forward](#)
- [Destinations](#)
- [Benutzer/Threads](#)
- [Benutzer](#)
- [Logbuch](#)
- [Systeminfo](#)
- [Statistik](#)
- [Wettermeldungen](#)

Funkruf

Eingabe eines Funkrufs. Fuer Gruppenrufe klicken Sie [hier](#).

Funkruf an @EU

Geben Sie in den folgende Textfenster den Nachrichtentext ein.
Achtung: einige Browser lassen die Eingabe von mehr als 4 Zeilen zu. Es werden aber nur vier Zeilen ausgesendet.

DL9TX:
Das ist ein Test

Formular Loeschen

Hier wird der Text eingetragen

mit OK wird die Nachricht versendet



Das war es schon. Euer Funkruf wird nun Deutschland weit über alle Funkrufsender auf der 439,9875Mhz abgestrahlt. Unter anderem auch über den Sender in Mannheim DB0CPU, welcher für die meisten von uns am nächsten steht. Der Text sollte nach ca. 1-2 Minuten auf dem Quix zu lesen sein. Parallel dazu wird der Text auch an die Email Adresse des Empfängers gesendet. Hiermit wird sichergestellt dass der Empfänger die Nachricht auch dann bekommt wenn er den Quix z.B. mal ausgeschaltet hat.

Wenn ihr jetzt auf eurem Quix selber Nachrichten empfangen wollt, müsst ihr diesen beim bekannten Funkrufmaster anmelden lassen. Das könnt ihr wieder unter

derselben oben genannten Email Adresse tun. Am besten beide Anmeldungen gleichzeitig machen.

Hierzu braucht der Sysop folgende Angaben von euch:

Art des Pagers: QUIX

Pager ID: (wenn man die Batterie in den Quix einlegt bekommt man diese kurz auf dem Display, oberste Reihe, angezeigt. Oder zu finden auf der Rückseite des Pagers auf dem linken Schild, bei Serial, die ganz untere Zahlenreihe XX XX-X-**177 8968**–XX-X.) Die mit X genannten Stellen werden ignoriert.

Email Adresse: (bitte keine freenet.de Adresse angeben, funktioniert nicht!)

Name und ggf. **Locator** sind glaube ich freiwillig Angaben. Eure Daten können dann über eine Benutzer Datenbank abgefragt werden und man sieht wer alles qrv ist.

Ich habe das mal hier für meine Daten abgefragt.

DB0SIF *Fun.*

Hauptmenue:

- [Hilfe](#)
- [Info](#)
- [Aktuell](#)
- [Funkruf](#)
- [Rubriken](#)
- [Funkrufsender](#)
- [Forward](#)
- [Destinations](#)
- [Benutzer/Threads](#)
- [Benutzer](#)
- [Logbuch](#)
- [Systeminfo](#)
- [Statistik](#)
- [Wettermeldungen](#)

Benutzer

Benutzerinformationen zu DL9TX

QUIX

Pager-Id: 1778968.2

Name: Locator:

Sprache:

Letzte Aenderung am 03.03.10 17:50:59 bei DB0SIF

Letzter Login am 05.03.10 08:56:31

Nach erfolgreicher Anmeldung, in der Regel nach 24 Stunden, könnt ihr mit eurem Quix nun auch persönliche Nachrichten empfangen.

Die Nachrichten werden im Quix Menü unter **INFO LESEN / Mitteilungen** gespeichert.

Ich würde mich freuen auch bald von anderen OM's Nachrichten zu erhalten und nicht immer nur von mir selbst ☺

73 de DL9TX / Stefan